1. Die Zendure-App wird kontinuierlich verbessert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Falls es Unterschiede zwischen den Anweisungen in dieser Anleitung und in der App gibt, folgen Sie den Anweisungen in der App.
2. Datenschutzrichtlinie: Durch die Verwendung von Zendure-Produkten, -Anwendungen und -Dienstleistungen stimmen Sie den Zendure-Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie zu, auf die Sie über den Bereich "Über" der Seite "Benutzer" in der Zendure-App zugreifen können.

Die Zendure-App ermöglicht es Benutzern, Stromsysteme zu überwachen und zu verwalten und bietet Echtzeit-Stromüberwachung, Verlaufsaufzeichnungen, Lade-/Entladeplanung und mehr.

1. Um die Zendure-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach "Zendure" im Apple App Store® oder Google Play Store.
2. Öffnen Sie die Zendure-App. Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihren Smart Meter 3CT-S/1CT-S hinzuzufügen.
4. Bitte aktualisieren Sie die Firmware vor der Verwendung in den Einstellungen auf die neueste Version.

7. Wartung

⚠ Stromschlaggefahr: Das Smart Meter 3CT-S/1CT-S-Gerät muss von einem qualifizierten Elektriker mit Vorsicht entfernt werden. Stellen Sie vor dem Trennen von Drähten sicher, dass der Stromkreis spannungsfrei ist.

1. Isolierhandschuhe anlegen (Hinweis: Nicht im Lieferumfang enthalten, werden vom Elektriker/Benutzer gestellt)
2. Schalten Sie die Hauptstromschutzschalter aus, um Stromschlaggefahr zu vermeiden
3. Stromwandler entfernen:
   - Entfernen Sie die Stromwandler von den Hausstromkreisen
   - Trennen Sie sie vom Stromwandler-Anschluss am Smart Meter 3CT-S/1CT-S
4. Stromkabel trennen:
   - Entfernen Sie die Außenleiter, die zwischen dem Smart Meter 3CT-S/1CT-S und dem Hausleitungsschutzschalter verbunden sind
   - Entfernen Sie den Neutralleiter (N), der zwischen dem Smart Meter 3CT-S/1CT-S und dem Hausleitungsschutzschalter verbunden ist
5. Gerät demontieren: Entfernen Sie den Smart Meter 3CT-S/1CT-S von der Hutschiene

8. Technische Spezifikationen

Artikel	Spezifikation
Produktname	Zendure Smart Meter 1CT-S / 3CT-S
Modell	1CT-S: ZDC2502 3CT-S: ZDC2503
SKU	1CT-S: ZDC2502-wh-eu 3CT-S: ZDC2503-wh-eu
Anzahl der Stromwandler	1CT-S: 1 3CT-S: 3
AC Nenn-Eingang	230V~, 50/60Hz
Nennleistung	Max. 3W
Max. gemessene Spannung	265 VAC
Max. gemessener Strom	120A pro Kanal
Messkategorie	CAT III
Funkinformationen	Bluetooth: Bluetooth 5.0, 2402–2480 MHz, Max. Sendeleistung 20 dBm WLAN: 802.11 b/g/n, 2412–2472 MHz, Max. Sendeleistung 20 dBm