

In 10 Minuten angemeldet: Ihr Balkonkraftwerk im Marktstammdatenregister

Kurzanleitung zum BLUETTI Balco 260 Komplettsset · [akkurat-gsv.de](https://www.akkurat-gsv.de)

Jedes Balkonkraftwerk in Deutschland muss innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur eingetragen werden. Das klingt nach Behörde, ist aber in rund 10 Minuten online erledigt — kostenlos, ohne Elektriker und ohne Papierkram. Eine separate Anmeldung beim Netzbetreiber ist für steckerfertige Anlagen bis 800 W nicht mehr nötig; der Netzbetreiber wird über das Register automatisch informiert.

Das sollten Sie bereitlegen

- Zählnummer Ihres Stromzählers (steht auf dem Zähler)
- Inbetriebnahmedatum Ihres Balkonkraftwerks
- Leistungsdaten aus diesem Set: **Modulleistung 910 Wp** (2 × 455 Wp) · **Wechselrichterleistung 800 W** (BLUETTI Balco 260, Einspeisegrenze) · **Speicherkapazität 2,56 kWh**
- E-Mail-Adresse für Ihr Benutzerkonto

1

Benutzerkonto anlegen

Öffnen Sie www.marktstammdatenregister.de und klicken Sie auf „Registrierung“. Wählen Sie „Betreiber einer Stromerzeugungsanlage“ und legen Sie Ihr Benutzerkonto mit E-Mail-Adresse und Passwort an. Bestätigen Sie den Link aus der Bestätigungs-E-Mail.

2

Sich selbst als Anlagenbetreiber registrieren

Nach dem ersten Login führt Sie ein Assistent durch die Registrierung als Betreiber: Name, Adresse und Kontaktdaten genügen. Als Privatperson wählen Sie „natürliche Person“.

3

Balkonkraftwerk als Einheit erfassen

Wählen Sie „Einheit erfassen“ → „Stromerzeugung“ → „Solare Strahlungsenergie“. Der Assistent erkennt an der Leistung automatisch, dass es sich um ein steckerfertiges Balkonkraftwerk handelt, und blendet einen stark verkürzten Fragenkatalog ein.

4

Leistungsdaten eintragen

Tragen Sie die Werte aus der Box oben ein: Bruttoleistung der Module **0,91 kWp**, Wechselrichterleistung **0,8 kW**, Standort und Inbetriebnahmedatum. Den integrierten Speicher des Balco 260 erfassen Sie im selben Durchlauf als Stromspeicher mit **2,56 kWh** nutzbarer Kapazität — der Assistent fragt danach.

5

Absenden — fertig

Prüfen Sie die Zusammenfassung und senden Sie die Registrierung ab. Sie erhalten sofort eine Registrierungsbestätigung mit Ihrer MaStR-Nummer als PDF. Damit ist Ihre Anlage vollständig angemeldet; Ihr Netzbetreiber wird automatisch benachrichtigt.

Gut zu wissen

- Die Registrierung ist kostenlos — geben Sie Ihre Daten nur auf der offiziellen Seite der Bundesnetzagentur ein.
- Ein rückwärtsdrehender Ferraris-Zähler wird nach der Registrierung vom Messstellenbetreiber von sich aus gegen einen modernen Zähler getauscht — für Sie ohne Aufwand; der Betrieb ist übergangsweise zulässig.
- Erweitern Sie Ihre Anlage später (z. B. mit BC-260-Zusatzspeichern), aktualisieren Sie einfach die Angaben in Ihrem MaStR-Konto.

Fragen zur Anmeldung oder zum Set? Wir helfen persönlich weiter: **0351 8336749** (Beratung privat) oder support@akkurat-gsv.de.